

# MST Hub — Convertisseur USB-C vers Multiport A/V

USB-C mâle vers femelles HDMI, DP et VGA ; supporte les modes miroir, étendu, et mur vidéo jusqu'à 4K@30Hz (HDMI & DP), 1080p (VGA) ; noir

Part No.: **152990**

---

## Caractéristiques:

- Supporte une résolution jusqu'à 4K@60Hz sur DisplayPort, une résolution 4K@30Hz sur HDMI et une résolution 1080p sur les connexions VGA
- Supporte une résolution jusqu'à 4K@60Hz (UHD) sur une connexion DisplayPort
- Offre une résolution jusqu'à 4K@60Hz (UHD) sur une connexion DisplayPort
- Fournit une résolution jusqu'à 1080p (HD) sur une connexion VGA
- Offre jusqu'à trois sorties vidéo simultanément en modes miroir, étendu ou mur vidéo
- Le mode mur vidéo utilise trois écrans comme un seul pour une meilleure expérience d'immersion ; nécessite une carte graphique qui supporte la fonction mur vidéo
- Le Mac OS X supporte le mode Miroir sur jusqu'à deux affichages et le mode Étendu sur un écran seulement
- Plug-and-Play ; ne requiert aucune alimentation externe
- Garantie de trois ans

## Spécifications:

### Normes et certifications

- DP 1.2 sur USB-C
- HDCP 2.2
- CTS 1.4a
- CE
- FCC
- RoHS2

### Connexions

- (1) USB-C mâle (entrée)
- (1) HDMI femelle (sortie)
- (1) DisplayPort femelle (sortie)
- (1) VGA femelle (sortie)

### Entrée/sortie de signal

- Signal vidéo d'entrée : 0,5 à 1 V p-p
- Portée maximale de simple liaison : 5,4 Gbits/s et résolution 3840x2160 à 30 Hz
- Sortie vidéo : HDCP

### Résolutions vidéo

- HDMI: 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p/4K@30Hz
- DisplayPort: 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p/4K@60Hz
- VGA: 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p

#### Caractéristiques physiques

- Longueur du câble : 150 mm
- Dimensions : 42 x 88 x 14 mm
- Poids : 49 g
- Boîtier : plastique

#### Caractéristiques environnementales

- Température de fonctionnement : 0 – 40 °C
- Température de stockage : -20 – 60 °C
- Humidité (sans condensation) : 0 – 96%

#### Configuration requise

- Windows XP/Vista/7/8.1/10
- Carte graphique DP 1.2

#### Contenu du pack

- MST Hub — Convertisseur USB-C vers Multiport A/V
- Guide d'installation rapide

