

Convertisseur VGA en HDMI

Combine les entrées vidéo 1080p VGA et audio 3,5 mm pour conversion en sortie audio/vidéo HDMI, noir

Part No.: **208376**

Caractéristiques:

- Convertit facilement les signaux VGA et audio stéréo en signaux HDMI
- Transmet un signal clair et net ; prend en charge des résolutions jusqu'à 1280 x 1024 et 1080p, ainsi que des bandes passantes d'amplificateur vidéo jusqu'à 1,65 Gbit/s / 165 MHz
- Plug-and-Play ; compatible avec Windows et Mac ; facile à installer
- Garantie de trois ans

Spécifications:

Normes et certifications

- HDMI
- CE
- FCC
- RoHS

Général

- Prend en charge les tunnels HDCP
- Portée de l'ordinateur au diffuseur vidéo : jusqu'à 5 m
- Portée du diffuseur vidéo à l'écran : jusqu'à 5 m
- Alimentation : 5 Vcc / 1 A

Connexions

- Entrée :
 - (1) VGA DB15 mâle
 - (1) 3.5 mm audio femelle
- Sortie :
 - (1) HDMI femelle

Entrée/sortie de signal

- Signal vidéo d'entrée : 0,5 à 1,0 V p-p
- Signal DDC d'entrée : 5 V p-p (TTL)
- Portée maximale de simple liaison : résolution 1280x1024 et 1080p
- Vidéo sortie : HDMI
- Fréquence : 1,65 Gbps / 165 MHz

Résolutions vidéo

- 1080p
- 1080i
- 720p
- 576p

- 576i
- 480p
- 480i

Caractéristiques physiques

- Voyants DEL de connexion : alimentation et signal
- Dimensions : 89 x 29 x 68 mm
- Poids : 119 g

Contenu du pack

- Convertisseur VGA en HDMI
- Adaptateur secteur
- Instructions d'utilisation



