



Convertidor de USB a audio

USB-A macho a conector de 3.5 mm con entrada de micrófono y salida de audio, hembra, negro

Part No.: **153324**

EAN-13: 0766623153324 | UPC: 766623153324

Un adaptador de audio USB para conectar, reproducir y disfrutar de un mejor rendimiento de audio

Ideal para computadoras de escritorio, portátiles y netbooks, el convertidor de USB a audio de Manhattan crea instantáneamente puertos de entrada y salida de audio a través de cualquier puerto USB. Los puertos de 3.5 mm del convertidor sujetan de forma segura los enchufes para auriculares, micrófonos y altavoces para que pueda trabajar y jugar con confianza. Con capacidades plug-and-play e intercambio durante su uso, este adaptador de audio USB puede reemplazar completamente una tarjeta de sonido inoperante, evitar un puerto de audio dañado o, en general, mejorar el acceso a las capacidades de audio de su dispositivo sin controladores o software especiales. Un amplificador integrado de clase B utiliza la alimentación del bus USB para ofrecer un sonido de alta calidad, por lo que no hay necesidad de alimentación externa o cables adicionales. El soporte de audio, el sonido estéreo 2.1 y los efectos de sonido integrados con un ecualizador de 10 bandas brindan experiencias ricas y de alta calidad con la conveniencia y funcionalidad USB conocidas.

Features:

- Brinda una entrada de micrófono y una salida de sonido a través de cualquier puerto USB de manera inmediata - ideal para computadoras de escritorio, notebooks y netbooks.
- Protege contra interferencias electromagnéticas para una calidad de sonido estable y excelente.
- Mejora el acceso y evita los puertos de audio o tarjeta de sonido defectuosos, y mejora el rendimiento de audio
- Soporta sonido estereo 2.1 - incluye efectos de audio predeterminados con ecualizador de 10 bandas
- Plug and Play; no requiere controladores ni instalación
- Tres años de garantía

Especificaciones:

Estándares y certificaciones

- USB 2.0
- Dispositivo de audio USB Clase V 1.0

- CE
- FCC
- RoHS2
- WEEE
-

General

- Sonido estéreo 2.1
- Amplificador digital de potencia clase B
- Alimentado por bus

Chipset

- HS100B - C Media

Conectores

- USB; Tipo A macho
- Entrada de micrófono: puerto de 3.5 mm (punta, anillo, manga)
- Salida de audio: puerto de 3.5 mm TRS

Diseño

- Dimensiones: 41.2 x 25.1 x 12.1 mm
- Longitud del cable: 110 mm
- Peso: 18 g
- Chasis: ABS

Ambiente de operación

- Temperatura de operación: 0 – 85°C
- Temperatura de almacenaje: -40 – 85°C
- Humedad (sin condensación): 0 – 95%

Requerimientos del Sistema:

- Windows, Mac OS X, Chrome OS, Android

Contenido del paquete

- Convertidor de USB a audio
- Guía de instrucciones rápidas



